

ЧЕК-ЛИСТ

«Определение работоспособности прибора ДП-5В»

Сценарий: проведение радиометрического контроля с целью установления факта радиационного загрязнения местности и определения уровня радиации, а также осуществления контроля за изменением уровня радиации на местности

Ф.И.О. студента _____

Группа, факультет _____ Дата _____

№	Действие	1*	0.5**	0***
1	Последовательность выполнения норматива			
	1. Поместить элементы А-336 в отсек питания	10.0	0	0
	Не поместил элементы питания в отсек питания			
	2. Переключатель поддиапазонов повернуть на черный треугольник, при этом стрелка микроамперметра должна установиться в пределах черной дужки шкалы	20.0		
	- Не повернул переключатель в черный треугольник - Стрелка не приняла положения и отклонилась от черного треугольника			0
	3. Если стрелка не принимает этого положения – заменить питание.	10.0		
	Питание не заменено			0
	Проверка работоспособности прибора			
	1. Поворотный экран зонда (шторку) установить в положении «К» (совместить с риской корпуса зонда)	10.0		0
	Поворотный экран не установлен в положение «К»			
	2. Подключить телефон	10.0	5.0	
	Телефон не подключен			
	3. Переключатель поддиапазонов поставить в положение «×10». Стрелка отклоняется до цифр 2-3 по верхней шкале в положении «×1» и «×0,1» стрелка зашкаливает.	30.0		
	Переключатель поддиапазонов поставлен неправильно			0
	4. В наушниках телефонов слышны щелчки.	10.0	5.0	

	Итого	100.0	(55-65)	0.0

* выполнил полностью; ** выполнил не полностью (с ошибками); *** не выполнил